

QRT-502 AP 模式連線說明

- 說明：

當 **QRT-502** 於一般模式下無法使用 **Smart Wi-Fi** 建立連線時，或連線過程中，發生連線錯誤，則判斷為相容性問題或無線分享器不支援 **Smart Wi-Fi** 連線機制，即建議用戶使用 **AP** 模式來進行連線設定。

- **QRT-502 AP 模式調整方式：**

調整 **QRT-502** 為 **AP** 模式前，請先將 **QRT-502** 重置，步驟請參考 **QRT-502** 重置影片說明。


https://www.youtube.com/watch?v=iwjdZva_bOU&feature=youtu.be

當 **QRT-502** 重置完成後，**QRT-502** 前面板的藍色燈號為快速連續閃爍 **4** 下，此為一般模式燈號指示。請用戶使用尖細工具，**按壓 QRT-502 背面的重置鍵 5-6 秒後放開**，等待大約 **5-10** 秒後，**QRT-502** 前面板的藍色燈號會由快速連續閃爍 **4** 下，轉換成每秒閃爍 **1** 下，若燈號無轉換，請重複上述動作，重新按壓 **QRT-502** 背面的重置鍵 **5-6** 秒直至燈號轉換成功為止。

當確定燈號正常後，即表示 **QRT-502** 已進入 **AP** 模式。

- 手機或平板設定步驟：


步驟一：開啟手機或平板的 **Wi-Fi** 連線設定，即可搜尋到 **QRT-502** 的 **SSID(IPCAM-AP-00XXXX-XXXX)**。



步驟二：點選 **“連線”** 至 **QRT-502** 的 **SSID(IPCAM-AP-00XXXX-XXXXX)** 為連線的網路 **AP**。
(不需輸入密碼)



步驟三：確認手機或平板已連線至 **QRT-502** 的 **SSID**



步驟四：開啟並執行手機或平板的 **APP - KViewCam**。



步驟五：選擇 ”新增攝影機”



步驟六：選擇 ”搜尋”

A screenshot of the '新增攝影機' (Add Camera) configuration screen. The title bar has '返回' (Back), '新增攝影機', and '完成' (Done) buttons. The form contains several input fields: '名稱' (Name) with 'WIFICAM', '設備ID' (Device ID), '用戶名稱' (Username) with 'admin', and '密碼' (Password). Below these are three options with right-pointing arrows: '掃描二維碼' (Scan QR code), '搜尋' (Search), and '無線快速連線' (Wireless quick connection). The '搜尋' option is highlighted with a red rectangular box.

步驟七：請點選 **QRT-502** 的 **DID** 為新增連線設備



步驟八：輸入 **QRT-502** 的密碼，預設密碼為 **admin**，輸入完成後點選右上角的 **”完成”**

返回 新增攝影機 完成

名稱 WIFICAM

設備ID KGRD-XXXXXX

用戶名稱 admin

密碼

掃描二維碼 >

搜尋 >

無線快速連線 >

步驟九：確認 **APP** 設備清單中出現 **”上線”** 的訊息後，點選右側的灰色齒輪狀設定鍵。



步驟十：選擇 ”無線網路設定”。



步驟十一：點選 ”搜尋無線網路” 後，點選要加入的無線網路名稱(SSID)



步驟十二：輸入要加入的無線網路(**SSID**)的密碼，輸入完成後，點選右上角的 ”完成”。



步驟十三：APP 會顯示 ”無線網路設定成功，攝影機重啟中”，請稍後.....



約 **10-15** 秒後，請確認 **QRT-502** 發出”叮咚叮咚”的連線成功聲響後，即表示 **QRT-502** 已成功完成無線網路連線，在此同時，前面板燈號也將由每秒閃爍 **1** 下，轉換成持續恆亮的狀態。